


1.仕様

社名	カーチス
製品名	ドリップコーヒーマシン
モデル	G4 Gemini Single Brewer
定格電源	単相 200V 50/60Hz
定格消費電力	3200W
電源ケーブル長	約1.5 m
給水接続(マシン)	外径φ8mm ワンタッチホース
給水接続(浄水器)	15A バルブ止め
水圧	0.2~0.5MPa *高い場合は減圧弁使用
タンク容量	8.3L
動作時環境	気温：10~35°C、湿度：80%以下
本体重量(乾燥重量)	約18kg
最大寸法(W×D×H)	231mm×562mm×757mm(コンテナ含む)
壁等からの距離	右面、左面：100mm 背面：100mm 上面：300mm

2.電源プラグ形状

電源プラグ	パナソニックWF5324 *アース接続必須
-------	--------------------------



3.設置上の注意

- ・設置場所、給排水、電源等の条件は、取扱説明書に従って行ってください。
- ・コンセント（アース付き）をご用意ください。
- ・コンセントには必ずアースを接続し、他の機器と兼用せず、単独でブレーカーを用意してください。
- ・給水は、弊社で用意する浄水器に接続する場合、15Aバルブ止めでご用意ください。

メーカー	カーチス社	モデル	G4 Gemini Single Brewer					
ブルーマチックジャパン株式会社	図番	1005-901-0	改定	 2020/03/30	縮尺	1/10	ページ	1/1