



1.仕様

社名	ユラ
製品名	全自動コーヒーマシン
モデル	GIGA X8c Gen2
定格電源	単相 200V 50/60Hz
定格消費電力	2200W
電源ケーブル長	約1.6 m
給水接続(マシン)	水道直結式 外径φ8mm ワンタッチホース
給水接続(浄水器)	15A、バルブ止め
水圧	最大 0.5MPa ※高い場合は減圧弁使用
動作時環境	気温：10~35°C、湿度：80%以下
本体重量(乾燥重量)	約19kg
最大寸法(W×D×H)	320mmx546mmx568mm
壁等からの距離	右面、左面：100mm 背面：100mm 上面：300mm

2.電源コンセント

電源コンセント	単相200V 20A接地付 ※アース接続必須
コンセント形状	

3.設置上の注意

- ・設置場所、給排水、電源等の条件は、取扱説明書に従って行ってください。
- ・コンセント（アース付き）をご用意ください。
- ・コンセントには必ずアースを接続し、他の機器と兼用せず、単独でブレーカーを用意してください。
- ・給水は、弊社で用意する浄水器に接続する場合、15Aバルブ止めでご用意ください。

※1 ダストシュートはコーヒー抽出後のカスをダイレクトで下のゴミ箱等に排出します。オプションで有り、標準仕様では有りません。

メーカー	ユラ	モデル	GIGA X8c Gen2					
ブルーマチックジャパン株式会社	図番	1021-901-0	改定	2020/05/15	縮尺	1/10	ページ	1/1