


1.仕様

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 社名          | ユラ                                  |
| 製品名         | 全自動コーヒーマシン                          |
| モデル         | WE8                                 |
| 定格電源        | 単相 100V 50/60Hz                     |
| 定格消費電力      | 1250W                               |
| 電源ケーブル長     | 約1.1 m                              |
| 給水接続(マシン)   | タンク式                                |
| タンク容量       | 2.9 L                               |
| 動作時環境       | 気温：10～35℃、湿度：80%以下                  |
| 本体重量(乾燥重量)  | 約10.0kg                             |
| 最大寸法(W×D×H) | 295mm×444mm×418mm                   |
| 壁等からの距離     | 右面、左面：100mm<br>背面：100mm<br>上面：300mm |

2.電源コンセント

|         |   |
|---------|---|
| 電源コンセント | 単相100V 15A接地付<br>※アース接続必須   |
| コンセント形状 |  |

3.設置上の注意

- ・設置場所、給排水、電源等の条件は、取扱説明書に従って行ってください。
- ・コンセント（アース付き）をご用意ください。
- ・コンセントには必ずアースを接続し、他の機器と兼用せず、単独でプレーカーを用意してください。

|                 |    |            |     |  |    |     |     |     |
|-----------------|----|------------|-----|--|----|-----|-----|-----|
| メーカー            | ユラ | モデル        | WE8 |  |    |     |     |     |
| ブルーマチックジャパン株式会社 | 図番 | 1019-901-0 | 改定  |  2020/05/15 | 縮尺 | 1/5 | ページ | 1/1 |